

Einsatzmonitorbox – HDMI-CEC Steuerung

Die blaulichtSMS-Einsatzmonitorbox bietet die Möglichkeit Ihr TV-Gerät bei einem Alarm mittels HDMI-CEC aus dem Standby zu wecken und das Gerät nach einer bestimmten Zeit auch wieder in den Standby Modus zu versetzen.

Was ist HDMI-CEC?

HDMI-CEC ist die Abkürzung für HDMI Consumer Electronics Control, eine optionale HDMI Funktionalität, welche von modernen TV Geräten unterstützt wird. Kurz gesagt dient HDMI-CEC dazu, dass Geräte untereinander besser kommunizieren können und sich der Bedienkomfort deutlich erhöht.

Wie aktiviere ich HDMI-CEC auf meinem TV-Gerät?

Bei vielen Herstellern ist das Feature standardmäßig deaktiviert. Leider nennen die Hersteller die Funktion nicht einheitlich HDMI-CEC, sondern versuchen Ihre eigenen Markennamen zu etablieren. Hier einige Beispiele unter welcher Bezeichnung Sie die HDMI-CEC Einstellungen auf Ihren Gerät finden können:

- **AOC:** E-link
- **Hitachi:** HDMI-CEC
- **LG:** SimpLink
- **Panasonic:** HDAVI Control, EZ-Sync oder VIERA Link
- **Philips:** EasyLink
- **Pioneer:** Kuro Link
- **Samsung:** Anynet+
- **Sharp:** Aquos Link
- **Sony:** BRAVIA Sync
- **Toshiba:** CE-Link oder Regza Link

Die Option zum Aktivieren ist im Einstellungs Menü des Geräts untergebracht. Halten Sie Ausschau nach der vom Hersteller verwendeten CEC-Umschreibung. Alternativ können Sie auch die Modellbezeichnung Ihres Geräts mit dem Zusatz „CEC aktivieren“ googeln.

Welches HDMI Kabel wird benötigt?

Das, mit der Einsatzmonitorbox versendete, HDMI-Kabel unterstützt HDMI-CEC bereits. Falls Sie ein eigenes Kabel verwenden, beachten Sie bitte folgendes:

Alle HDMI Kabel nach Version 1.3 sind CEC kompatibel. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie ein zertifiziertes HDMI Highspeed-Kabel verwenden, damit HDMI-CEC bei Ihnen reibungslos funktioniert.

Wie aktiviere ich die HDMI-CEC Steuerung auf der blaulichtSMS-Einsatzmonitorbox?

Verbinden Sie sich über die beim Start angezeigte IP-Adresse mit Ihrer Einsatzmonitorbox und gehen Sie auf Einstellungen. Dort können Sie HDMI-CEC aktivieren und auswählen nach welcher Zeit Ihr Gerät wieder ausgeschaltet werden soll.